

SLIMMER VERLICHT

Kinkelenburg 25
7339 DK Ugchelen (Gld.)

+31 (0)621 800 400

info@slimmerverlicht.nl
www.slimmerverlicht.nl

De T6 LED Tube Accu is een LED Tube die iets dikker is dan de traditionele T5 LED Tube. Hij vervangt alle bestaande 6 en 8 Watt TL buizen aanwezig in de rechthoekige pictogram vluchtroute-, nood- en portiekarmaturen die continu in bedrijf zijn en die voorzien zijn van een noodvoorziening. De T6 LED Tube Accu vervangt de lichtbron en ook de aanwezige accu. Blijft 90 minuten branden bij stroomuitval. Het product heeft twee uitvoeringen:

T6 LED Tube Accu die continu brandt en bij stroomuitval 90 minuten blijft branden. Speciaal geschikt voor de pictogram armaturen.

T6 LED Tube Accu die niet brandt en bij stroomuitval 90 minuten blijft branden. Speciaal geschikt voor noodarmaturen.

De voordelen van de T6 LED Tube Accu

Geen accu vervanging meer.
Slechts een keer in de vijf jaar de lamp verwisselen. Je bespaart per jaar 60% op jouw energieverbruik.



De LED Tube dient rechtstreeks aangesloten te worden op de 230 Volt. Het maakt niet uit of u de fase (bruin) en de nul (blauw), omdraait. De LED Tube is ontwikkeld op basis van wisselstroom. Voordat u de LED Tube in de lamp fittingen plaatst eerst de batterijswitch (blauwe pijl), indrukken. Dit kan eenvoudig met het uiteinde van een paperclip of een niet al te dik pennetje. De lamp gaat dan branden en als hij geplaatst wordt in de lamp fittingen gaat hij bij de 900604 iets feller branden en bij de 900644 gaat hij uit.

Productoverzicht

Uitvoering	Wattage	Maten	Lumen	Kleur
1	3,5	290 mm	350	4000K
2	3,5	290 mm	350	4000K
1	2,4	226 mm	240	4000K
2	2,4	226 mm	240	4000K

Specificaties Fitting G5, Cosinus, Lummen per Watt, Levensduur >50.000 uur